Anker SOLIX Smart Meter Gen 2

Slimme energiemeter op de DIN-rail, voor 1-fase en 3-fase



± 1 %	120 A	< 2 W	2 jaar
meetnauwkeurigheid	max. per kanaal	eigen verbruik	garantie

Belangrijkste kenmerken

- Meet live wat je huis verbruikt en teruglevert
- Zo stuurt de batterij precies bij: laden bij overschot, ontladen bij verbruik
- Ziet ook de opwek van bestaande zonnepanelen
- Compact: past op een DIN-rail in de meterkast
- Verbinding via RS485, wifi (2,4 GHz) en Bluetooth
- Plaatsen door een erkend installateur

Technische gegevens

	1-fase (AE1X0310)	3-fase (AE1X0311)
Spanning	230 V AC	3 × 230/400 V AC
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Meetnauwkeurigheid	± 1 %	± 1 %
Max. stroom per kanaal	120 A	120 A
Stroomtangen (CT)	63 A (ø 10 mm) of 120 A (ø 16 mm)	63 A (ø 10 mm) of 120 A (ø 16 mm)
Verbinding	RS485, wifi (2,4 GHz), Bluetooth	RS485, wifi (2,4 GHz), Bluetooth
Eigen verbruik	< 2 W	< 2 W
Montage	DIN-rail 35 mm	DIN-rail 35 mm
Aansluitdraad	0,5 – 2,5 mm², 9 mm gestript	0,5 – 2,5 mm², 9 mm gestript
Afmetingen	105 × 66,7 × 19 mm	105 × 66,7 × 19 mm
Gewicht	80 g	85 g
Beschermingsklasse	IP20, alleen binnen	IP20, alleen binnen
Werktemperatuur	-25 tot 55 °C	-25 tot 55 °C
Luchtvochtigheid	5 – 95 %	5 – 95 %
Werkt met	Solarbank Max AC, XE AC, Solarbank 4 E5000 Pro	Solarbank Max AC, XE AC, Solarbank 4 E5000 Pro
Garantie	2 jaar	2 jaar

Kies 1-fase of 3-fase op basis van de aansluiting in je meterkast. Twijfel je? Bel ons, we kijken het graag met je na.

Productpagina van Anker SOLIX: https://www.ankersolix.com/be/products/ae1x0310