Anker SOLIX Backup Auto-Switch

Automatische noodstroomschakelaar, 63 A, 1-fase (AE120GZ0)



< 20 ms
omschakeltijd

63 A
nominale stroom

6 kA
schakelvermogen

5 jaar
garantie

Belangrijkste kenmerken

- Bij stroomuitval schakelt het hele huis automatisch over op de batterij
- Omschakeling binnen 20 ms: apparaten merken er niets van
- Groepen die je niet nodig hebt kun je uitsluiten
- Ingebouwde energiemeter: geen aparte meter nodig
- Schakelt vanzelf terug als het net weer terug is
- Plaatsen op de DIN-rail door een erkend installateur

Technische gegevens

	Backup Auto-Switch (63 A, 1-fase)
Model	AE120GZ0
Nominale stroom	63 A
Aansluiting	230 V AC, 50/60 Hz, 1-fase
Schakelvermogen	6 kA
Omschakeltijd	< 20 ms
Ingebouwde energiemeter	Ja (klasse 3)
Stroomtangen (CT)	2 aansluitingen (net + bestaande zonnepanelen), CT 63 A (ø 10 mm)
Communicatie	2 × RJ45 (naar de Solarbank)
Eigen verbruik	2 W
Montage	DIN-rail in de groepenkast
Afmetingen (h × b × d)	72 × 66 × 98 mm
Werktemperatuur	-30 tot 70 °C
Werkt met	Solarbank Max AC en Solarbank Max
Levensduur	10 jaar
Garantie	5 jaar

Alleen voor een 1-fase aansluiting. Met de Backup Auto-Switch levert de Solarbank Max AC tot 5.000 W noodstroom (zonder: 3.500 W met vaste aansluiting).

Productinformatie van Anker SOLIX: https://www.ankersolix.com/nl/products/a17e2